

## MEH-Verbindung zur Anwendung und Updates

- 1- Überprüfen Sie, ob der Akku und das MEH eingeschaltet sind.
- 2- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf dem Telefon aktiviert ist.
- 3- Starten Sie die M Battery App (erhältlich im App Store und für Android unter dem Namen TBB M Battery):



4- Klicken Sie auf das Bluetooth-Gerät, das von der Anwendung erkannt wurde:



- 5- Bei der ersten Verbindung wird ein Pairing durchgeführt:
  - ⇒ Das folgende Fenster wird angezeigt:





 $\Rightarrow$  Auf dem MEH wird ein Code erscheinen:



⇒ Klicken Sie auf dem Telefon auf "Next Step", das folgende Fenster wird angezeigt:



- ⇒ Geben Sie den Code, der auf dem MEH angezeigt wird, in die Zeile please input Code
  und klicken Sie auf "Confirm", woraufhin der Pairing stattfindet.
- 6- Nach dem Pairing wird bei den nächsten Verbindungen das folgende Fenster erscheinen:





⇒ Warten Sie einen Moment (30-40 Sekunden) und das folgende Fenster wird erscheinen: 11598 20 1229 ■



⇒ Klicken Sie auf "Confirm", das folgende Fenster wird erscheinen:



- 7- Drücken Sie auf das Symbol Einstellungen
- 8- Das folgende Fenster wird erscheinen:



•



9- Klicke auf die Zeile "Information", das folgende Fenster wird erscheinen:

I SFR 奈	12:01
÷	Information
Module Name	e M12-100
Rate Voltage	12.800V
Hardware Vers	sion 1.030
Module Numb	ber
BMS Number	2021121408 T2112200029
BMS	Kappa4010 01.01.0039 b01.02
Update version	Kappa4010 01.05.0043 b01.02 📀
MEH	V1.0D
Арр	1.0.4.20220929.0

- 10-Die orangefarbenen Zeilen zeigen an, welche Updates verfügbar sind. Wenn mehrere Updates verfügbar sind, beginnen Sie immer mit dem BMS-Update (falls verfügbar).
  - ⇒ Klicken Sie auf die orangefarbene Zeile und das Update wird gestartet:

🖬 SFR 奈	12:0	02			
← Information					
	Firmware	e update			
	In the process of	firmware			
	updating, do not	power off and			
	do not operate tl	he equipment,			
	otherwise the eq	uipment will			
	run abnormally.				
	Cancel	Confirm			



⇒ Klicken Sie auf "Confirm", das Update wird durchgeführt:



## Wichtiger Hinweis:

Während des Updates darf der Bildschirm des Telefons nicht in den Standby-Modus wechseln, da das Update sonst nicht funktioniert. Sie müssen dann erneut beginnen, damit die Aktualisierung abgeschlossen werden kann, aber im schlimmsten Fall kann es sein, dass das System nicht neu startet...

⇒ Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, erscheint das folgende Fenster (= wenn es keine orangefarbenen Zeilen mehr gibt, ist alles auf dem neuesten Stand):

II SFR 奈	14:24		
÷	Information		
Module Name	9	M12-100	
Rate Voltage		12.800V	
Hardware Vers	sion	1.030	
Module Numb	ber		
BMS Number	2021121408	3 T2112200029	
BMS	Карра4010 01.0	)5.0043 b01.02	
MEH		V1.0D	
Арр	1.0	).4.20220929.0	